







Advisor Advanced : GEBRUIKERSHANDLEIDING

In deze rubriek krijgt u een volledig overzicht van de vele mogelijkheden die u centrale u kan bieden. Het is mogelijk dat enkele onderdelen niet van toepassing zijn op uw alarmsysteem.

De belangrijkste handelingen werden u reeds uitgelegd maar hierbij geven wij u nog een beknopt overzicht van de meeste gebruikelijke handelingen & manipulatiefouten.

- Alarm activeren en deactiveren (wapenen en ontwapenen)

- Druk op het “”, dan pas geeft u uw code in. De “”toets is een wistoets die de vorige handeling annuleert. Dus u hebt rustig de tijd om uw code in te geven.
- Bij het niet aanvaarden van uw code herbegint u dezelfde procedure.
- Bij het niet naleven van deze procedure zal uw klavier blokkeren na een aantal foutieve pogingen. Vanaf dat moment neemt hij geen enkele code (zelfs de juiste) niet meer aan. De sirene zal dan ook beginnen loeien. De sirene zal automatisch na 3 minuten stoppen indien u de beveiligde zone verlaten hebt.
- Bij het verlaten van de woning schakelt u uw alarmsysteem in. Kijk na of het groen LED lampje “gereed” brandt. Is dit niet het geval, kijk na of er ergens een deur of venster openstaat of dat er misschien nog iemand aanwezig is in een beveiligde zone. Door 2x op “F” te duwen worden de storingen weergegeven.
- Bij het verlaten van de woning kunt u ook op “afwezig  ” drukken (indien geprogrammeerd).
- Met de “aanwezig  ” toets kunt u het systeem wapenen bij het slapen gaan. Dan worden bepaalde zones: bvb.: nachthal, slaapkamer, uit het systeem verwijderd.
- Bij het betreden van uw woning dient u echter steeds uw code te gebruiken.



- Aanpassen of toevoegen van gebruikerscode

Om een gebruikerscode aan te passen of toe te voegen gaat u als volgt tewerk:

- **Wis nooit de hoofdcode code uit**

- “menu” + hoofcode ingeven. Bevestigen met ✓.
- Duw op “7” om naar de optie gebruikers te gaan.
- Duw op “0” om een gebruiker toe te voegen of selecteer een gebruiker door met de “▼▲” naar de betreffende gebruiker te gaan. Selecteer de gebruiker door op “✓” te duwen.
- U krijgt verschillende opties om te selecteren. Duw op een nummer dat aan een optie is toegewezen of gebruik de “▼▲” om door het menu te scrollen en te selecteren door op “✓” te duwen.
 - 1> gebruikersnaam wijzigen
 - 2> code toewijzen
 - 6> gebruikersgroep toewijzen
 - 8> gebruiker wissen
- Een code moet steeds een gebruikersgroep toegewezen krijgen, deze bepaalt welke gebieden de gebruiker kan in en uitschakelen.
- Duw X-aantal keer op “☒” om de programmatie te verlaten tot u de tijd en datum op het klavier te zien krijgt.

- Opvragen logboek

Enkel op te vragen door een gebruiker met hoofdcode.

- “menu” + hoofcode ingeven. Bevestigen met ✓.
- Duw op “3” en vervolgens op “1” om het logboek te raadplegen.
- de display toont de laatste gebeurtenis. Door op “✓” te duwen krijgt u de datum en tijd ook te zien. Duw op “☒” om een stap terug te keren; met het pijltje naar beneden gaat U naar de vorige gebeurtenis enz...
- Alle gebeurtenissen worden in het geheugen opgeslagen tot de maximum capaciteit van de centrale. De oudste worden automatisch vervangen door de nieuwere. Gebeurtenissen zijn in en uitschakelingen, alarmen, storingen, testmeldingen, sabotage, stroompannes ...